

الجدول بيانات HPE JG325B



أصلية HPE SR-40GBASE MMF 850nm / 100m QSFP 150m + وحدة الإرسال والاستقبال البصري
JG325B

يعتمد جهاز الإرسال والاستقبال HPE JG325B QSFP + الأصلي الأصلي 12 موصلات Male MPO / MTP ، تصل إلى 150 مترًا فوق MMF OM4 (100 متر فوق OM3). يتوافق جهاز الإرسال والاستقبال هذا مع QSFP + MSA و SR4-40GBASE 802.3ba IEEE والانفصال إلى معيار SR-4x10GBASE. تتوفر وظائف التشخيص الرقمي أيضًا عبر واجهة I2C ، كما هو محدد بواسطة QSFP + MSA ، للسماح بالوصول إلى معلمات التشغيل في الوقت الفعلي. من خلال هذه الميزات ، يعد جهاز الإرسال والاستقبال هذا سهل التركيب والقابل للتبديل السريع مناسبًا للاستخدام في تطبيقات مختلفة ، مثل مراكز البيانات والحرم الجامعي وشبكات الحوسبة والترابط داخل وبين المحولات والموجهات وبطاقات NIC ومعدات النقل.

سمات

- جيون HPE JG325B
- سعة القناة العالية: 40 جيجابت في الثانية لكل جهاز إرسال واستقبال
- يصل معدل نقل البيانات إلى 10.3 جيجابت في الثانية لكل قناة
- روابط تصل إلى 100 متر على MMF OM3 أو 150 مترًا على MMF OM4
- موثوقية عالية ليزر 4 قنوات 850 نانومتر VCSEL
- قابل للتبديل السريع كهربائيًا
- متوافق مع QSFP + MSA
- متوافق مع IEEE 802.3ba SR4-40GBASE
- موصل بصري MPO
- نطاق درجة حرارة التشغيل: 0 ~ 70 درجة مئوية
- تبديد الطاقة > 1.5 واط
- يدعم وظيفة DDM

- متوافق مع RoHS6

- رقم الجزء: JG325B
- عامل الشكل: QSFP +
- الحد الأقصى لمعدل البيانات: 42 جيجابت في الثانية (4 × 10.5 جيجابت في الثانية)
- الطول الموجي: 850 نانومتر
- أقصى مسافة للكابل: OM3 @ 100m / OM4 @ 150m
- الموصل: 12-MPO / MTP ذكر
- نوع الكابل: MMF
- نوع المرسل: VCSEL
- نوع المستقبل: PIN
- مدعوم: DDM / DOM
- طاقة الإرسال: -7.6 ~ 1dBm
- حساسية جهاز الاستقبال: >11.1dBm
- ميزانية الطاقة: 3.5 ديسيبل
- جهاز الاستقبال الزائد: 2.4dBm
- استهلاك الطاقة: >1.3 واط
- نسبة الانقراض: <3dB
- عقوبة الإرسال والتشتت: 3.5 ديسيبل
- تنسيق التعديل: NRZ
- تكنولوجيا التعبئة والتغليف: COB (رقاقة على متن الطائرة) والتغليف
- المضيف FEC: مدعوم
- التوافق الكهرومغناطيسي (EMC): مدعوم
- نسبة خطأ البت (BER): 1E-12
- درجة حرارة التشغيل: 0 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية
- البروتوكولات: IEEE 802.3ba و MSA + QSFP و 8436-SFF و 8636-SFF و QDR 40G Infiniband
- التطبيق: Ethernet 40GBASE ، اندلاع إلى 4 Ethernet 10GBASE x ، مركز البيانات

- HPE FlexFabric 5700 32XGT 8XG 2QSFP + Switch JG898A
- HPE FlexFabric 5900AF 48XG 4QSFP + Switch JC772A
- HPE FlexFabric 5900AF 48G 4XG 2QSFP + Switch JG510A
- HPE FlexFabric 5900AF 48XGT 4QSFP + Switch JG336A
- HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP + Switch JG838A
- HPE FlexFabric 5930 32QSFP + Switch JG726A
- HPE FlexFabric 5930 4-slot Switch JH179A
- HPE FlexFabric 5930 2QSFP + 2-slot Switch JH178A
- (JH321A) 32QSFP28 5950 FlexFabric HPE محول
- HPE Altoline 6900 48G 4XG 2QSFP ARM ONIE AC Switch JL223A
- HPE Altoline 6920 48XG 6QSFP + x86 ONIE AC التبدل إلى الأمامي الخلفي JL167A
- HPE Altoline 6920 48XG 6QSFP + x86 ONIE AC التبدل إلى الأمام الخلفي JL168A
- HPE Altoline 6940 32QSFP + x86 ONIE AC التبدل إلى الأمامي الخلفي JL165A
- HPE Altoline 6940 32QSFP + x86 ONIE AC التبدل من الخلف إلى الأمام JL166A
- HPE Altoline 6940 32QSFP + x86 ONIE AC التبدل إلى الأمامي الخلفي JL165A
- HPE Altoline 6940 32QSFP + x86 ONIE AC التبدل من الخلف إلى الأمام JL166A
- HPE Altoline 6920 48XG 6QSFP + x86 ONIE AC التبدل إلى الأمامي الخلفي JL167A
- HPE Altoline 6920 48XG 6QSFP + x86 ONIE AC التبدل إلى الأمام الخلفي JL168A
- HPE Altoline 6960 32QSFP28 x86 ONIE AC التبدل إلى الأمامي الخلفي JL279A
- HPE Altoline 6960 32QSFP28 x86 ONIE AC Back-to-Front Switch JL280A
- HPE FlexNetwork 7510 Switch مع 2×2.4 بايت تيرا من وحدة القماش الرئيسية المعالجة ووحدة القماش من بايت تيرا 2×2.4 مع JH333A
- HPE FlexNetwork 7506 Switch مع 2×2.4 بايت تيرا من وحدة القماش الرئيسية المعالجة ووحدة القماش من بايت تيرا 2×2.4 مع JH332A
- HPE FlexNetwork 7503 Switch مع 2×2.4 بايت تيرا من وحدة القماش الرئيسية المعالجة ووحدة القماش من بايت تيرا 2×2.4 مع JH331A
- HPE FlexNetwork 7510 Switch Cha هيكل JD238C
- HPE FlexNetwork 7506 Switch Cha هيكل JD239C
- HPE FlexNetwork 7503 Switch Cha هيكل JD240C
- HPE FlexNetwork 7502 Switch Cha هيكل JD242C
- HPE FlexFabric 7904 Switch Cha هيكل JG682A
- HPE FlexFabric 7910 Switch Cha هيكل JG841A
- JC613A 10504 FlexNetwork HPE محول هيكل
- JC612A 10508 FlexNetwork HPE محول هيكل
- HPE FlexNetwork 10508-V Switch Cha هيكل JC611A
- HPE FlexNetwork 10512 Switch Cha هيكل JC748A
- HPE FlexFabric 11908 V Switch Cha هيكل JG608A
- HPE 12504 AC Switch Cha هيكل JC654A
- HPE 12504 DC Switch Cha هيكل JC655A
- HP 12508 AC Switch Cha هيكل JF431C

- HP 12508 DC Switch Cha هيكل JC652A
- HP 12518 AC Switch Cha هيكل JF430C
- HP 12518 DC Switch Cha هيكل JC653A
- HPE FlexFabric 12508E AC Switch Cha هيكل JG782A
- HPE FlexFabric 12508E DC Switch Cha هيكل JG783A
- HPE FlexFabric 12518E AC Switch Cha هيكل JG784A
- HPE FlexFabric 12518E DC Switch Cha هيكل JG785A
- HPE FlexFabric 12916E Switch Cha هيكل JH103A
- HPE FlexFabric 12908E Switch Cha هيكل JH255A
- HPE FlexFabric 12904E Switch Cha هيكل JH262A
- HPE FlexFabric 12916 Switch AC الشاسيه JG632A
- HPE FlexFabric 12910 Switch AC الشاسيه JG619A

[شراء على الفور](#)